

Дополнительные блоки зажимов LD ...



A 9-30-10 with LD 16



LD 16



LD 26



LD 40



LD 75



LD 110

Применение

Дополнительные блоки зажимов LD ... позволяют подключить к контактору кабели большего сечения, а также выполнить электромонтаж, не присоединяя контактор.

Описание

Дополнительные блоки зажимов LD ... имеют три полюса и могут использоваться с контакторами A 9 ... A 110.


Блоки LD 75 и LD 110 крепятся в трёх отдельных пазах, расположенных над встроенными зажимами.

Данные для заказа

Для контакторов	Тип	Код заказа	Комплектов в упаковке	Масса, кг 1 шт.
A 9 ... A 16	LD 16	1SBN 07 1408 R1000	2	0.030
A 26	LD 26	1SBN 07 2408 R1000	2	0.040
A 30, A 40	LD 40	1SBN 07 2808 R1000	1	0.075
A 45, A 75	LD 75	1SBN 07 3508 R1000	1	0.115
A 95, A 110	LD 110	1SFN 07 4308 R1000	1	0.150

Примечание. Дополнительные блоки зажимов LD ... для контакторов A ... также могут использоваться с контакторами AF, AE, TAE и UA.

Технические характеристики

Тип	LD 16	LD 26	LD 40	LD 75	LD 110	
Электрическая прочность изоляции U_i						
Согласно IEC 60947-5-1	B	690				
Согласно UL / CSA	B	600				
Зажимы						
двойные	мм	2x(6x6)	2x(6x7)	2x(8x10)	2x(10x11)	2x(12x12)
Подключаемые провода (мин.... макс.)						
Жесткий однопроволочный ($\leq 4 \text{ мм}^2$)	1 x мм²	1.5 ... 1.6	2.5 ... 16	4 ... 35	6 ... 50	10 ... 70
Многопроволочный ($\geq 6 \text{ мм}^2$)	2 x мм²	1.5 ... 6	2.5 ... 6	4 ... 16	6 ... 25	10 ... 35
Гибкий с наконечником						
	1 x мм²	1.5 ... 16	2.5 ... 16	4 ... 25	6 ... 35	10 ... 50
	2 x мм²	1.5 ... 4	2.5 ... 4	4 ... 10	6 ... 16	10 ... 25
Шины	мм	6	6.5	8	10	12
Винты для зажимов		(+,-) pozidriv 2			с шестигол. гнездом	
(поставляются в незатянтом положении)	M4	M5	M6	M8 (S = 4 мм)		
Момент затяжки	Нм	1.7	2.5	2.5	4	6
(кабельный зажим)						
Степень защиты согласно IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 60529 и EN 60529		IP 10				

Примечание. При использовании блоков зажимов LD ... остаётся возможность подключения кабелей непосредственно к зажимам контактора (допустимые сечения приведены в таблице), однако, подключать блоки BED и BEM в этом случае уже нельзя.

Допустимое сечение жёсткого кабеля, подключаемого к зажиму контактора	LD 16	LD 26	LD 40	LD 75	LD 110
мм²	4	6	10	50	95